

Při pokusu o trasování (příkazy "AT!Rx", "AT!Lx") 2N® StarGate nebo 2N® BlueTower odpovídá "BUSY".

- Brána umožňuje spuštění pouze jednoho trasování v jeden čas. Odpověď "BUSY" znamená spuštěné trasování na jiném portu, než je port, na kterém se snažíte trasování spustit.
- Pro ukončení spuštěného trasování na použijte příkaz "AT!RX"
- Pro zobrazení aktivního portu s aktivním trasováním použijte příkaz "AT&U"

Další informace:

[2N® StarGate VoIP \(oficiální stránky 2N\)](#)

[2N® BlueTower VoIP \(oficiální stránky 2N\)](#)